

Model	Speed	FSB	Voltages	L1 Cache	L2 Cache	Core	Process	TDP
Intel Celeron 333	333MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	19W
Intel Celeron 366	366MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	22W
Intel Celeron 400	400MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	24W
Intel Celeron 433	433MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	24W
Intel Celeron 466	466MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	26W
Intel Celeron 500	500MHz	66MHz	2.0V	32KB	128KB	Mendocino	250nm	27W
Intel Celeron 566	566MHz	66MHz	1.7V	32KB	128KB	Coppermine	180nm	19W
Intel Celeron 600	600MHz	66MHz	1.7V	32KB	128KB	Coppermine	180nm	16W
Intel Celeron 667	667MHz	66MHz	1.7V	32KB	128KB	Coppermine	180nm	18W
Intel Celeron 700	700MHz	66MHz	1.7V	32KB	128KB	Coppermine	180nm	18W
Intel Celeron 766	766MHz	66MHz	1.7V	32KB	128KB	Coppermine	180nm	20W
Intel Pentium III 500E	500MHz	100MHz	1.6V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	13W
Intel Pentium III 550E	550MHz	100MHz	1.7V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	15W
Intel Pentium III 600E	600MHz	100MHz	1.7V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	20W
Intel Pentium III 650	650MHz	100MHz	1.7V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	17W
Intel Pentium III 700	700MHz	100MHz	1.7V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	18W
Intel Pentium III 750	750MHz	100MHz	1.75V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	20W
Intel Pentium III 800	800MHz	100MHz	1.75V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	21W
Intel Pentium III 850	850MHz	100MHz	1.75V	32KB	256KB	Coppermine	180nm	26W